

## Motor-Servo AMS | HC53BT-A42

### Technische Daten

<b>Elektrische Baugruppen</b>	Servomotor
<b>Stromstärke [A]</b>	0.8 Ampere
<b>Spannung [V]</b>	200 Volt
<b>Spannungsart</b>	AC~
<b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>	3000 1/Minute
<b>Nennleistung [W]</b>	500 Watt
<b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b>	30.4 Newtonmeter
<b>Bremse</b>	ja - gebremst



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden