# AC-Mot 1,6Nm 6000 600V m.B. 1FK7040

## Technische Daten



| | |
|---|---|
| **Hersteller Produktlinie** | Siemens |
| **Elektrische Baugruppen** | Servomotor |
| **Hersteller Produktlinie** | 1FK7 |
| **Länge** | 179 Millimeter |
| **Breite** | 96.5 Millimeter |
| **Höhe** | 137.75 Millimeter |
| **Ader- / Polanzahl [ST]** | 8 Stück |
| **Stromstärke [A]** | 2.2 Ampere |
| **Spannung [V]** | 600 Volt |
| **Spannungsart** | AC~ |
| **(Nenn-) Drehzahl [1/min]** | 6000 1/Minute |
| **Nennleistung [W]** | 700 Watt |
| **(Stillstands-) Drehmoment [Nm]** | 1.6 Newtonmeter |
| **Kommunikation** | DriveCliq |
| **Steckverbindung/-typ** | M23 (Gr. 1 / Geber) |
| **Schutzart** | IP65 |
| **Geber-Auflösung [ST]** | 512 Stück |
| **Geber-Typ** | absolut - Multiturn |
| **Bremse** | ja - gebremst |
| **Motor-Bauform** | IM B5 |

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## Dokumente

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden