

## Motor-Servo AC 3NM

### Technische Daten

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Elektrische Baugruppen</b>         | Servomotor       |
| <b>Länge</b>                          | 236.5 Millimeter |
| <b>Breite</b>                         | 90 Millimeter    |
| <b>Höhe</b>                           | 133.5 Millimeter |
| <b>Stromstärke [A]</b>                | 1.8 Ampere       |
| <b>Spannung [V]</b>                   | 400 Volt         |
| <b>Spannungsart</b>                   | AC~              |
| <b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>       | 4000 1/Minute    |
| <b>Nennleistung [W]</b>               | 1000 Watt        |
| <b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b> | 3 Newtonmeter    |
| <b>Schutzart</b>                      | IP67             |
| <b>Bremse</b>                         | ja - gebremst    |



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden