

## AC-Mot 1,0Nm6000 600V m.B.

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Hersteller Produktlinie</b>        | Siemens             |
| <b>Elektrische Baugruppen</b>         | Servomotor          |
| <b>Hersteller Produktlinie</b>        | 1FT6                |
| <b>Breite</b>                         | 72 Millimeter       |
| <b>Spannungsart</b>                   | AC~                 |
| <b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>       | 6000 1/Minute       |
| <b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b> | 1 Newtonmeter       |
| <b>Steckverbindung/-typ</b>           | M23 (Gr. 1 / Geber) |
| <b>Schutzart</b>                      | IP64                |
| <b>Geber-Auflösung [ST]</b>           | 2048 Stück          |
| <b>Geber-Typ</b>                      | increment           |
| <b>Bremse</b>                         | ja - gebremst       |
| <b>Motor-Bauform</b>                  | IM B5               |



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden