

## Motor

### Technische Daten

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Elektrische Baugruppen</b>         | Servomotor        |
| <b>Stromstärke [A]</b>                | 10 Ampere         |
| <b>Spannung [V]</b>                   | 134 Volt          |
| <b>Spannungsart</b>                   | AC~               |
| <b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>       | 3000 1/Minute     |
| <b>Nennleistung [W]</b>               | 2000 Watt         |
| <b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b> | 13.7 Newtonmeter  |
| <b>Steckverbindung/-typ</b>           | 3-phasig / Cecon  |
| <b>Schutzart</b>                      | IP65              |
| <b>Bremse</b>                         | nein – ungebremst |



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden