

## Motor 1FT7066-5AH71-1NG1

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Hersteller Produktlinie</b>        | Siemens             |
| <b>Elektrische Baugruppen</b>         | Servomotor          |
| <b>Hersteller Produktlinie</b>        | 1FT7                |
| <b>Länge</b>                          | 236.5 Millimeter    |
| <b>Breite</b>                         | 126 Millimeter      |
| <b>Höhe</b>                           | 167.5 Millimeter    |
| <b>Spannung [V]</b>                   | 600 Volt            |
| <b>Spannungsart</b>                   | AC~                 |
| <b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>       | 4500 1/Minute       |
| <b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b> | 12 Newtonmeter      |
| <b>Steckverbindung/-typ</b>           | M23 (Gr. 1 / Geber) |
| <b>Schutzart</b>                      | IP65                |
| <b>Geber-Auflösung [ST]</b>           | 2048 Stück          |
| <b>Geber-Typ</b>                      | increment           |
| <b>Bremse</b>                         | nein – ungebremst   |
| <b>Motor-Bauform</b>                  | IM B5               |



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden