

## AC-Mot 1,0Nm6000 600V m.B.

### Technische Daten

<b>Hersteller Produktlinie</b>	Siemens
<b>Elektrische Baugruppen</b>	Servomotor
<b>Hersteller Produktlinie</b>	1FT6
<b>Länge</b>	180 Millimeter
<b>Breite</b>	72 Millimeter
<b>Höhe</b>	125 Millimeter
<b>Querschnitt [mm<sup>2</sup>]</b>	1.5 Quadratmillimeter
<b>Ader- / Polanzahl [ST]</b>	4 Stück
<b>Spannung [V]</b>	600 Volt
<b>Spannungsart</b>	AC~
<b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>	6000 1/Minute
<b>Nennleistung [W]</b>	1000 Watt
<b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b>	1 Newtonmeter
<b>Kommunikation</b>	EnDat
<b>Steckverbindung/-typ</b>	M23 (Gr. 1 / Geber)
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Geber-Auflösung [ST]</b>	2048 Stück
<b>Geber-Typ</b>	absolut - Multiturn
<b>Bremse</b>	ja - gebremst
<b>Motor-Bauform</b>	IM B5



Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden