

---

## Servo Motor ALPHA iF 8/3000 ohne Bremse

### Technische Daten

<b>Elektrische Baugruppen</b>	Servomotor
<b>Länge</b>	222 Millimeter
<b>Breite</b>	130 Millimeter
<b>Höhe</b>	130 Millimeter
<b>Stromstärke [A]</b>	40 Ampere
<b>Spannung [V]</b>	200 Volt
<b>Spannungsart</b>	AC~
<b>(Nenn-) Drehzahl [1/min]</b>	3000 1/Minute
<b>Nennleistung [W]</b>	5700 Watt
<b>(Stillstands-) Drehmoment [Nm]</b>	8 Newtonmeter
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Geber-Auflösung [ST]</b>	1000 Stück
<b>Geber-Typ</b>	absolut - Singleturn
<b>Bremse</b>	nein – ungebremst

Für dieses Produkt ist aktuell keine 3-Seiten-Ansicht verfügbar

## **Dokumente**

Für dieses Produkt sind keine Downloads vorhanden